

DISTRIBUTIONSBLOCK FÖR KOPPAR- OCH ALUMINIUMKABEL



Distributionsblock för koppar- och aluminiumkabel

Kompakta distributionsblock för spridning och fördelning av både inkommande och utgående ledare i elcentraler, kopplingsutrustningar, ställverk m m. Varje typ av block kan anslutas med en större inkommande ledare och kan sedan fördelas till ett flertal utgående ledare med lägre area. Både inkommande och utgående ledare kan vara av Cu eller Al.


Distributionsblocken sparar montagetid samt materiel vid byggnation av fördelningar och kan i många fall ersätta ett normalt skensystem. Distributionsblocken är avsedda för montage på DIN-skena samt för skruvfastsättning på montageplåt. 3- och 4-poliga spridningar kan enkelt komponeras med hjälp av flera block av samma eller olika modeller.

Teknisk information

- 690 V AC, EKB240xx och EKB400Fxx: 1000 V AC /1500 V DC
- 1-poligt block från 80 A upp till 500 A
- 3-poligt block för 175 A
- Halogenfria och självslocknande enligt PA66, UL94-V0
- Beröringsskyddade enligt IP20
- Uppfyller EN 60974-7-1 samt UL1059.
- Hög kortslutning tålighet från 22 till 51 kA

Mått (mm)

Beteckning	H	B	D
EKB80AL	66	27	47
EKB125AL	75	27	47
EKB160AL	92	35	50
EKB175AL	71	45	43
EKB250AL	96	45	50
EKB400AL	96	45	50
EKB500CUF	96	45	50
EKB3P175CU	71	80	43
EKB240635AL	103	45	50
EKB240295AL	103	45	50
EKB400F635CU	103	45	50
EKB400F295CU	103	45	50



DISTRIBUTIONSBLOCK FÖR KOPPAR- OCH ALUMINIUMKABEL



Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Ström		Anslutningar
		Cu	Al	
22 511 40	EKB80AL	80 A	63 A	3x6-16 mm ² , 4x2,5-6 mm ²
22 511 42	EKB125AL	125 A	100 A	1x10-50 mm ² , 6x2,5-16 mm ² 1x2,5-25 mm ²
22 511 44	EKB160AL	160 A	125 A	1x10-70 mm ² , 6x2,5-16 mm ² , skena 16x5 mm (max)
22 511 46	EKB175AL	175 A	125 A	1x10-70 mm ² , 10x2,5-16 mm ²
22 511 48	EKB250AL	250 A	200 A	1x35-120 mm ² , 2x6-35 mm ² , 5x2,5-16 mm ² , 4x2,5-10 mm ²
22 511 50	EKB400AL	400 A	300 A	1x95-240 mm ² , 2x 6-35 mm ² , 5x2,5-16 mm ² , 4x2,5-10 mm ²
22 511 51	EKB240635AL	400 A	350 A	1x70-240 mm ² , 6x6-35 mm ²
22 511 52	EKB240295AL	400 A	350 A	1x70-240 mm ² , 2x35-95 mm ²
22 511 54	EKB400F635CU	400 A	–	Skenanslutning 15,5-24x6 mm, 6x6-35 mm ² Cu
22 511 55	EKB400F295CU	400 A	–	Skenanslutning 15,5-24x6 mm, 2x35-95 mm ² Cu
22 511 56	EKB500CUF	500 A	–	Skenanslutning 15,5-24x2-6 mm, 2x6-35 mm ² , 5x2,5-16 mm ² , 4x2,5-10 mm ²
22 511 58	EKB3P175CU	175 A	–	3-polig, 1x10-70 mm ² , 6x2,5-16 mm ² Endast för ledare av koppar.



Tillbehör

E-nummer	Beteckning	Beskrivning
22 511 60	EKBFL250	Anslutningsbleck för koppar flexibel eller skena. Passar till EKB250AL
22 511 62	EKBFL400	Anslutningsbleck för koppar flexibel eller skena. Passar till EKB400AL



ELDON AB

Egnahemsgatan 39 - 571 83 NÄSSJÖ - Tel 010-555 95 00 - Fax 010-555 95 90

eldon.se@eldon.com - www.eldon.se